

# Ferrara 18w LED



## Produktinformation

Vägg/-takarmatur med stomme i stål och opal kupa av termoplast. Komplet med drivdon. Med HF-sensor som är monterad dolt under kupan och reagerar vid minsta rörelse oberoende av temperaturen och ser till att ljuset tänds och släcks efter inställd tid. Justerbar inställning av räckvidd, tidsfördröjning och ljuskänslighet. Ljussensorn kan fränkopplas så att armaturen endast reagerar på rörelse.  
Anslutning  
Till plint 3x1,5 mm<sup>2</sup>

Bevakningsområde	30-150°
EAN	7392529113495
Effekt	18W
Energieffektivitetsklass	<a href="#">A++-A</a>
Frekvens	5,8GHz
Frånslagsfördröjning	5 sek – 25 min.
Färg	Vit
Färgtemperatur	3000K
Färgåtergivning	Ra80
Kapslingsklass	IP21
Livslängd	30000 timmar
Ljusflöde	968lm
Ljuskälla	Inkl. LED-modul
Ljuskänslighet	2-30 Lux
Mått (ØxH)	326x98 mm
Räckvidd	Sensorn 1-5 m
Spridningsvinkel	120°
Vikt	0,9 kg